

FRITZ!Box ——— ————— Internet Einrichtung ———

mit XGS-PON ab Version 7.81

sewikom.

FRITZ!Box Internet-Einrichtung mit XGS-PON ab Version 7.81

Achtung:

Wenn du deine FRITZ!Box nicht über die sewikom erworben hast, musst du dein Gerät zuerst freischalten lassen. **Besuche dafür die Seite: aktivierung.sewikom.de.** Die dafür notwendige Modem-ID findest du auf der Unterseite der FRITZ!Box . Die Modem-ID könnte wie folgt aussehen: AVMG12345678.

Die FRITZ!Box 5530 oder 5590 müssten mindestens auf das Betriebssystem 7.50 aktualisiert sein. Diese Anleitung basiert auf der Betriebssystemversion 7.81.

1. Besuche die Seite : aktivierung.sewikom.de und melde dich mit deinen Internetzugangsdaten an.

2. Trage deine Modem-ID ein.

3. **Das hat funktioniert!** Die Modem ID wurde erfolgreich eingetragen und wird in den nächsten 10 Minuten aktiviert.

4. Wähle im Feld Internetanbieter: anderer Internetanbieter.

5. Trage im Feld Name: sewikom ein.

Internetzugang einrichten

Die FRITZ!Box hat den Glasfaseranschluss erkannt.

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus

Name

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen Weiter >

6. Trage die Zugangsdaten aus deiner Auftragsbestätigung ein.

Internetzugang einrichten

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja
bei PPPoE

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein
bei DHCP

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
[Verbindungseinstellungen ändern](#)

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

7. Up- & Downstream auf die gebuchte Bandbreite anpassen. Zwangstrennung auswählen.

Internetzugang einrichten

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream Mbit/s

Upstream Mbit/s

Internetverbindung

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

PBit

Priorisierungsbit (PBit) aus FRITZIOS automatisch übernehmen

PPPoE-Passthrough

Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen.

8. Deine FRITZ!Box baut eine Verbindung auf.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang.

Anschluss	Internetzugang über Glasfaser
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
Benutzername	
Kapselung	PPPoE

Ihre FRITZ!Box versucht jetzt, eine Internetverbindung herzustellen. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Schritt abschließen

9. Gratuliere. Deine FRITZ!Box ist Online.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang.

Anschluss	Internetzugang über Glasfaser
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
Benutzername	
Kapselung	PPPoE

Ihre FRITZ!Box hat erfolgreich eine Internetverbindung hergestellt. Die Einrichtung Ihres Internetzugangs ist damit abgeschlossen.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Schritt abschließen

Sie benötigen Hilfe?

Dann schreiben Sie eine E-Mail an info@sewikom.de oder rufen Sie uns an unter der 05273-3676400

Unter sewikom.de/hilfe/ratgeber beantworten wir häufig gestellte Fragen.

Hinweis:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von der sewikom GmbH (nachfolgend sewikom) nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die sewikom übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Die Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und können nicht als Verpflichtung seitens der sewikom ausgelegt werden. Die sewikom übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Möglicherweise werden notwendige Änderungen in Überarbeitungen oder Neuauflagen dieses Dokuments veröffentlicht. Dieses Dokument darf weder elektronisch noch mechanisch ohne schriftliche Genehmigung der sewikom vervielfältigt oder weitergegeben werden.