



## Anleitung

### Internetrufnummer einrichten. FRITZ!Box

Nachfolgend informieren wir Sie, wie Sie Ihre Internetrufnummer einrichten.

Hierfür benötigen Sie Ihre Auftragsbestätigung mit der **Seite 2 „Zugangsdaten“** und dort den Abschnitt **„Ihre Telefonie-Zugangsdaten“**

### Ihre Telefonie-Zugangsdaten

Vorwahlbereich: **01234 (Beispiel)**

	Internetrufnummer	Benutzername	Kennwort
Internetrufnummer 1	01234 9876543 (Beispiel)	Muster (Beispiel)	individueller Code (Beispiel)
Internetrufnummer 2	01234 9876543 (Beispiel)	Muster (Beispiel)	individueller Code (Beispiel)
SIP-Registrar	sip.sewikom.com oder sip.sewinet.de	STUN-Server	stun.3u.net
Registrar-Port	5060		

## 1 Menü: „Telefonie“ / „Eigene Rufnummer“ auswählen

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. On the left sidebar, the 'Eigene Rufnummern' menu item is highlighted with a red arrow. In the main content area, the 'Neue Rufnummer' button is highlighted with a red arrow. The interface displays the 'Telefonie > Eigene Rufnummern' section with a table for managing numbers. The table currently shows 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'.

**Aktivität: Den Button „Neue Rufnummer“ anklicken.**

## 2 Auf der neuen Eingabemaske die individuelle Daten entsprechend eintragen

**FRITZ!** FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anslusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss  
Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem Internet verbunden.

Festnetzanschluss und DSL-Anschluss  
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.

**Weiter** **Abbrechen**

**Aktivität: Den Button „Weiter“ anklicken.**

## 3 Die Daten - wie nachfolgend beschrieben - eingeben:

**FRITZ!** FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Internetrufnummern eintragen

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: **Anderer Anbieter**

Rufnummer für die Anmeldung\*: 05273123456 **1.**

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*\*: 123456 **2.**

**1. Rufnummer mit Vorwahl**  
**2. Rufnummer ohne Vorwahl**

**Weitere Rufnummer**

**Zugangsdaten**

Benutzername: 00495273123456 oder 654321

Authentifizierungsname:

Kennwort: ABCDEF123456

Registrar: sip.sewikom.com oder sip.sewinet.de

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl: 05273

**Weitere Einstellungen**

**Zurück** **Weiter** **Abbrechen**

Die benötigten Daten finden Sie auf der Seite zwei „Zugangsdaten“ Ihrer Auftragsbestätigung. Zur Registrierung benötigen Sie nur den Benutzernamen, das Kennwort und das Registrar von Ihrer Auftragsbestätigung.

Die „Weiteren Einstellungen“ bitte auf den Grundeinstellungen belassen.

**Die Ortsvorwahl wird nur bei der ersten Registrierung abgefragt!**

**Aktivität: Den Button „Weiter“ anklicken.**

## 4 Die eingegebenen Daten nochmals prüfen.

Internetnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	05273123456
Benutzername	00495273123456 oder 654321
Registrar	sip.sewikom.com oder sip.sewinet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Internetnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

**Wichtig:** Das Häkchen für „Einrichtung der Rufnummer nach dem „Übernehmen“ prüfen“ muss gesetzt sein.

**Aktivität:** Anschließend den Button „Weiter“ anklicken.

Erklärung: Jetzt werden die Daten in der Fritzbox gespeichert und anschließend startet die Anmeldung der Telefonnummer beim Server. Ist alles richtig, kommt die Meldung: „Die Prüfung war erfolgreich“.

**Aktivität:** Im Anschluss den Button „Weiter“ anklicken.

Erscheint die Meldung: „Die Überprüfung war nicht erfolgreich“ kann man über den Button „Zurück“ die Daten nochmals überprüfen und ggf. überschreiben.

## 5 Letzte Prüfung, ob die Vorwahl korrekt eingetragen ist: „Eigene Rufnummern“ / „Anschlusseinstellungen“ / Standortangaben“ .

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlusseinstellungen

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

**Standortangaben**

Land: Deutschland

Landesvorwahl: 00 49

Ortsvorwahl: 0 5273

**Ersatzverbindung**

Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

**Hinweis:**

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

**Sicherheit**

Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden

IP-Telefone und Anwendungen dürfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate führen. Diese Option aktiviert in der FRITZ!Box einen Filter für ausgehende SIP-Pakete insbesondere zum Schutz vor Schadssoftware. An der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniegeräte sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen

Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" überprüft die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender Rufe ins Ausland. Bei untypisch hoher Nutzung von Auslandsrufnummern erzeugt die FRITZ!Box zunächst eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Hält die untypisch hohe Nutzung länger an, richtet die FRITZ!Box automatisch eine Rufsperrung für ausgehende Rufe ins Ausland ein. Eine automatisch erstellte Rufsperrung kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperrungen wieder gelöscht werden.

Übernehmen Abbrechen